

คู่มือการใช้งานเครื่องตั้งเวลา (Timer) DT-01



1. ตั้งวันที่ เครื่องตั้งเวลาโดย กดปุ่ม “CLOCK” ค้างไว้ พร้อมกับกดปุ่ม “WEEK” ไปเรื่อยๆ เพื่อตั้งวัน
2. ตั้งชั่วโมง เครื่องตั้งเวลาโดย กดปุ่ม “CLOCK” ค้างไว้ พร้อมกับกดปุ่ม “HOUR” ไปเรื่อยๆ เพื่อตั้งชั่วโมง
3. ตั้งนาที เครื่องตั้งเวลาโดย กดปุ่ม “CLOCK” ค้างไว้ พร้อมกับกดปุ่ม “MIN” ไปเรื่อยๆ เพื่อตั้งนาที
4. ตั้งให้เครื่องทำงาน เปิด/ปิด โดยตั้งได้ทั้งหมด 16 ครั้ง โดยมีวิธีการตั้งดังนี้
 - 4.1. กดปุ่ม “PROG” หน้าจอจะขึ้น ให้ตั้งเวลาเปิดครั้งที่ 1 จากนั้นกดปุ่ม “WEEK” ตั้งวัน “HOUR” ตั้งชั่วโมง “MIN” ตั้งนาที จากนั้นกดปุ่ม “PROG” เพื่อตั้งเวลาปิดครั้งที่ 1 (ส่วนครั้งที่ 2-16 ก็ทำเหมือนกับขั้นตอนนี้เช่นกัน)
 - 4.2. ถ้าต้องการเคลียร์ค่า หรือยกเลิก การตั้งเวลาครั้งที่นั้นๆ เช่น ต้องการยกเลิกเวลาที่ตั้งไว้ในครั้งที่ 2 ก็ให้กดปุ่ม “PROG” ไปเรื่อยๆ จนถึงการตั้งเวลาครั้ง 2 จากนั้นกดปุ่ม “RES/RCL” เพื่อยกเลิก หรือ เคลียร์ค่าเวลานั้นๆ
5. ออกจากหน้าจอปกติให้กดปุ่ม “CLOCK”
6. กดปุ่ม “ON / AUTO / OFF”
 - 6.1. ON / OFF คือ ให้เครื่องทำงานหรือหรือปิดการทำงาน
 - 6.2. AUTO คือ ให้เครื่องทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้